



## Especificaciones Eléctricas de Scroll ZR Para Aire Acondicionado - R-22 - 60 Hz

Código de Voltaje	PFV		TF5		TF7		TFD	
NOMINAL VOLTAJE-FASE-HERTZ	208/230-1-60		200/230-3-60		380-3-60		460-3-60	
VOLTAJE DE TEST 60 HERTZ	197-253		180-253		342-418		414-506	
Modelo	CARGA DE AMPS CLASSIFICADO	AMPS COM ROTOR BLOQUEADO	CARGA DE AMPS CLASSIFICADO	AMPS COM ROTOR BLOQUEADO	CARGA DE AMPS CLASSIFICADO	AMPS COM ROTOR BLOQUEADO	CARGA DE AMPS CLASSIFICADO	AMPS COM ROTOR BLOQUEADO
	RLA	LRA	RLA	LRA	RLA	LRA	RLA	LRA
ZR16KC	10	42						
ZR18KC	10.7	47						
ZR18K3	9.3	47						
ZR22KC	11.4	56						
ZR22K3	11.4	56	7.9	45			3.9	24
ZR24KC	13.2	59						
ZR24K3	13.6	61	8.6	55			4.3	27
ZR26KC	15	73						
ZR26K3	13.6	67	8.6	55			4.3	27
ZR28KC	15.7	73					5	31
ZR28K3	15	72.5	10	63			5	31
ZR30KC	16.4	84						
ZR30K3	15	73	10.7	63			5	31
ZR32K3	16.4	83	10.7	77			5.4	35
ZR34KC	15.7	93					5.7	39
ZR34K3	17.9	88	11.4	77			5.7	39
ZR36KC	17.9	100					5.7	39
ZR36K3	18.4	95	11.4	77			5.7	39
ZR40KC	20	103					6.4	44
ZR40K3	20	104	13.9	88			6.4	44
ZR42KC	20.7	127					7.1	44
ZR42K3	20.4	109	13.9	88			7.1	44
ZR45KC	24.3	131	14.3	91			7.2	46
ZR47KC	24.3	131	14.3	91	9.3	54	7.2	46
ZR48KC	23.6	132	16.4	91	9.3	54	7.9	50
ZR54KC	28.6	170	16.4	124	9.3	65.8	8.2	59.6
ZR57KC	28	150	17.2	124	9.4	75	8.2	59.6
ZR61KC	30.1	175	20.7	128	10.7	64	8.9	63
ZR68KC			20.7	156	10.7	75	10	70
ZR72KC			20.7	156	10.7	75	10	70
ZR81KC			25	164	12	100	12	100